

Ovládací baterie
se dodávají
nesmontované

Ovládací ventilové baterie a podpěry



Kódy ovládacích 5 ventilových baterií



Ruční ovládací baterie nebo baterie se servoventily jsou vyrobeny z PVC potrubí PN-6 s přírubami na připojení k filtru dle normy DIN-2501. Ovládací baterie pro PN-10 vyžádáte od dodavatele AstralPool. Kulové kohouty i klapkové uzávěry jsou rovněž z PVC.

Ovládací baterie se servoventily jsou určeny pro automatické provádění operací: filtrace, proplach, usazovací proplach a zavřeno. Elektrické ovládací baterie jsou vybaveny 2 ks servoventilu bez záložního akumulátoru a 2-3 ks servoventilu se záložním akumulátorem. Pneumatické ovládací baterie jsou vybaveny 2 ks dvojčinného pneumatického servoventilu a 2-3 ks jednočinného pneumatického servoventilu. Obě provedení zabráňují haváriím v případě ztráty el. napětí nebo tlakového vzduchu pro ovládání baterií.

**Všechny baterie se dodávají bez podpěr a spojovacího materiálu.
Podpěry uvedeny na straně 192.**

Pro zjednodušení evidence ovládacích baterií se zavádí jejich nové kódové značení. Nové značení indikuje model a velikost filtru, ke kterému je určena a rovněž stanovuje i průměr připojení k filtru. Pro rozlišení kódu baterií je směrodatná zkratka filtru a číslo udávající průměr filtru, neboť průměr připojení k filtru je dán původním kódem ovládací baterie.

Tabulka rozlišení modelů filtrů:

BB	ovíjený filtr Berlín - 0,6 m výška filtrační náplně (LF)
BS	ovíjený filtr Praga
BA	ovíjený filtr Oslo
OL	ovíjený filtr Olot 1,2 a 1,5 m výška filtrační náplně
AM	ovíjený filtr Ampuria 1,2 a 1,5 m výška filtrační náplně
HZ	ovíjený filtr Rodas
EU	hladký laminátový filtr Europa
VP	hladký laminátový filtr Vesubio 0,6 m výška filtr. náplně
VI	ovíjený filtr VIC
VO	hladký laminátový filtr Vesubio 1 m výška filtrační náplně

Tabulka rozlišení průměrů filtrů:

10	1.050 mm
12	1.200 mm
14	1.400 mm
16	1.600 mm
18	1.800 mm
20	2.000 mm
23	2.350 mm
25	2.500 mm
26	2.600 mm
28	2.800 mm
30	3.000 mm

Příklady:

1. Ruční baterie 5-ti ventilová k filtru Praga D 1800 s připojením o průměru 125 mm
2. Elektrická baterie 5-ti ventilová k filtru Praga D 1800 s připojením o průměru 125 mm
3. Ruční baterie 5-ti ventilová k filtru Olot D 1200 s připojením o průměru 125 mm
4. Pneumatická baterie 5-ti ventilová k filtru Vic D 2350 s připojením o průměru 160 mm

	Původní kód	Model filtru	Průměr filtru	Výsledný kód
1.	00785	BS	18	00785BS18
2.	00785E	BS	18	00785EBS18
3.	00785	OL	12	00785OL12
4.	09177N	VI	23	09177NVI23